

## MINI INVERSOR RANGER PRO 180AMP 110/220V

1074013



## DESCRIPCIÓN

El Mini inversor Ranger PRO de 180 amperios tiene un voltaje de suministro nominal de 120/220V y una potencia de entrada nominal de 35.8 Kw. El inversor dispone de una frecuencia de suministro de 50/60Hz. El voltaje sin carga es de 60V. Factor de Potencia de 0.73. La corriente de salida es de máximo 180 amperios.

## USO Y APLICACIÓN

El mini inversor es un rectificador que adopta la tecnología de un inversor más avanzada donde se reduce la frecuencia, el volumen y el peso, también se simplifican las pérdidas de cobre y ahorro de energía. La frecuencia de conmutación está por debajo de la frecuencia de audio, casi sin ruido, es compacto, ligero y portátil para tener mayor facilidad al momento de trasladarlo.



## MINI INVERSOR RANGER PRO 180AMP 110/220V

**1074013**

Esta maquina puede soldar metales ferrosos ( Acero al carbono, Acero inoxidable) ,metales no ferrosos,( el aluminio, el cobre, el plomo, el zinc) y acero inoxidable. Se utiliza para trabajos pesados en el que se necesite soldar este tipo de materiales.

### CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de suministro nominal: 120V/220V
- Potencia de Entrada Nominal: 35.8 K.W
- Frecuencia de Suministro: 50/60Hz
- Voltaje sin Carga: 60V
- Corriente de Salida 120v: 20-140 Amp
- Corriente de Salida 220v: 20-180 Amp
- Ciclo de Trabajo: 35%
- Eficiencia: 85%
- Factor de Potencia: 0.73
- Grado de Aislamiento: F
- Grado de Protección: IP21S

### GARANTÍA

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.